

2 septmbre 2014 Version 1.3

Instructions pour l'installation software et firmware

Installation du software de configuration

Copier le fichier 'V100DGxxx.exe' sur le disque dur local du PC.
A partir de la version 3.0 copier aussi le fichier 'language.mlf'.

Installation du software de programmation du firmware

Copier le fichier 'MegaLoad.net' sur le disque dur local du PC.

Mise à jour du firmware pour V25N, V60N, V100N, V100C

Copier le fichier ',LED100_CNTR_xx.hex' sur le disque dur local du PC.

Couper l'alimentation du répéteur VxxxDGA.

Connecter le répéteur avec le PC à l'aide de l'adaptateur KadVPlus.

Exécuter le programme ',MegaLoad' et sélectionner le fichier

LED100_CNTR_xxx.hex

Introduire le numéro du port COM et régler **la vitesse à 9600 baud**.

Le chargement de firmware débute automatiquement lorsque le répéteur est remis sous tension et est terminé lorsque le numéro de version s'affiche sur le répéteur.

Mise à jour du firmware pour V160DGxR

Copier le fichier ',LEDV160_CNTR_xxx.hex' sur le disque dur local du PC.

Procéder comme si dessus, mais avec **la vitesse à 115 kbaud**.